KULLANIM KILAVUZU

AriHom Ev Köprüsü

iPhone Ev uygulaması ve Siri · sıcaklık-nem · dokunmatik tuş · gece lambası

Güncel kılavuz için okutun

1 Ürün hakkında
2 Güvenlik
3 Başlamadan önce
4 Kurulum
5 Siri'ye neler söyleyebilirim?
6 HomePod mini / Apple TV ile neler eklenir?
7 Gece lambası ve dokunmatik tuş
8 Işıklar ne anlama gelir?
9 Wi-Fi'ı ya da anahtarı değiştirme
10 Fabrika ayarlarına döndürme
11 Yazılım güncelleme
12 Sorun giderme
13 Destek

1. Ürün hakkında

Ev Köprüsü, AriHom cihazlarınızı iPhone'unuzun kendi **Ev** uygulamasına ve **Siri**'ye bağlar: ışıklar, prizler, LED şeritler (renk ve efektler), oda termostatları, sıcaklık ve nem. HomePod ya da Apple TV gerekmez: Siri doğrudan iPhone'unuzdan çalışır. Siri ve Ev uygulaması iPhone'unuz evinizin Wi-Fi'ındayken çalışır; dışarıdayken AriHom uygulamasını kullanırsınız.

Köprünün üzerindeki sıcaklık-nem sensörü, dokunmatik tuş ve gece lambası da AriHom'da ayrı bir cihaz ("Apple Ev Köprüsü") olarak görünür.

2. Güvenlik

- Cihazı kuru, havalanan bir yerde kullanın; su, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihazı açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarlı cihazı kullanmayın.

3. Başlamadan önce

- iPhone ve evinizde **2,4 GHz** Wi-Fi ağı.
- AriHom hesabınız (**home.arihom.com**) ve eklenmiş en az bir AriHom cihazı.
- Köprüyü modeme yakın, açık bir yere koyun; kabloları köprünün uç kısmından (USB girişinin tersi) uzak tutun.

4. Kurulum

1. AriHom uygulamasında **Entegrasyon** → **Apple Ev & Siri** → **Köprü oluştur**'a dokunun. Ekranda bir **köprü anahtarı** görünür — kopyalayın (yalnız bir kez gösterilir).
2. Köprüyü USB adaptörüyle prize takın. Telefonunuzda **AriHom-Kopru-XXXX** ağına bağlanın (şifresi yoktur).
3. Açılan sayfaya ev Wi-Fi'ınızın adını, şifresini ve köprü anahtarını yazıp **Kaydet**'e dokunun.
4. Köprü cihaz listenizi alır ve yeniden başlar (yaklaşık 10 saniye).
5. iPhone'da **Ev** uygulamasını açın → **+** → **Aksesuar Ekle** → AriHom uygulamasındaki QR kodu okutun. "Sertifikasız aksesuar" uyarısında **Yine de Ekle**'ye dokunun.
6. Aksesuarları odalara yerleştirin. Artık *"Hey Siri, salon ışığını kapat"* diyebilirsiniz.

AriHom'da bir cihaz ekleyip silince köprü kendini birkaç saniye içinde günceller. Ev uygulaması eklenmiş bir aksesuarın adını sonradan almaz; adı Ev uygulamasında aksesuara uzun basarak değiştirin.

5. Siri'ye neler söyleyebilirim?

- *"Hey Siri, salon ışığını aç"* · *"Yatak odası lambasını yüzde 30 yap"*
- *"Hey Siri, TV arkası LED'i mavi yap"*
- *"Hey Siri, Salon Şerit Gökkuşağı'nı aç"* — LED efektlerini AriHom'da Apple Ev & Siri sayfasından seçersiniz.
- *"Hey Siri, salonu 22 dereceye ayarla"* — ısıtma odaları termostat olarak görünür.
- *"Hey Siri, salon kaç derece?"*

6. HomePod mini / Apple TV ile neler eklenir?

- Köprü **HomePod olmadan da** çalışır: Siri ve Ev uygulaması iPhone'unuzdan, evinizin Wi-Fi'ındayken.
- Evde HomePod mini ya da Apple TV (Apple ev merkezi) varsa ek olarak:
- **Dışarıdan kontrol:** evden uzaktayken de Siri ve Ev uygulaması çalışır.
- **Telefonsuz sesle kontrol:** *"Hey Siri, salon ışığını kapat"* deyin, HomePod yapar.
- **Ev halkıyla paylaşım:** Ev uygulaması → Ev ayarları → **Kişileri Davet Et**. Daveti kabul eden kişinin iPhone'unda köprüdeki her şey görünür.

Aynı QR kodu ikinci bir telefonla okutmayın — köprü tek bir Apple evine eklenir. Diğer kişiler davetle katılır.

---

7. Gece lambası ve dokunmatik tuş

- Gece lambası AriHom'da ve Ev uygulamasında bir LED şerit gibi yönetilir: aç / kapat, parlaklık, renk ve efektler. Varsayılan: turuncu, yavaş nefes.
- Dokunmatik tuşa **tek, çift, üç kez** ya da **uzun** dokunuşa Otomasyonlar sayfasından ayrı işlemler atayabilirsiniz.
- Tek dokunuşa bir işlem atanmamışsa gece lambasını açıp kapatır.
- Sıcaklık ve nem 60 saniyede bir ölçülür; iklim sayfasında bir odanın sensörü olarak seçilebilir. Köprü hafifçe ısındığı için gerekirse Apple Ev & Siri sayfasında **sensör düzeltmesi** girin.

---

8. Işıklar ne anlama gelir?

IŞIK	ANLAMI
Açılışta ~1,5 sn dönen renk halkası	Işık testi — her şey yolunda.
Tüm ışıklar mavi nefes alır	Kurulum modu — AriHom-Kopru ağı yayında.
Tüm ışıklar turuncu yanıp söner	İlk kurulumda Wi-Fi'a / sunucuya bağlanmaya çalışıyor.
Kısa mavi nabız	Siri ya da Ev uygulamasından bir komut geldi, işleniyor.
1 / 2 / 3 kez beyaz çakma	Tek / çift / üç kez dokunuş algılandı.
Soldan sağa dolan beyaz çizgi	Uzun dokunuş algılandı.
İlk ışık 2 saniyede bir kırmızı çakar	Wi-Fi yok ya da sunucuya ulaşılamıyor.
Karttaki küçük mavi ışık yavaş yanıp söner	Kurulum modu.
Karttaki küçük mavi ışık hızlı yanıp söner	Sunucuya ulaşılamıyor.

Mavi nabız, beyaz çakma ve kırmızı uyarı Apple Ev & Siri sayfasındaki **Durum ışıkları** anahtarıyla kapatılabilir.

9. Wi-Fi'ı ya da anahtarı değiştirme

1. Köprünün fişini çekin.
2. Karttaki **BOOT** tuşunu basılı tutarak fişi takın; **3 saniye** sonra bırakın.
3. Telefonunuzda **AriHom-Kopru-XXXX** ağı görünür; sayfada yalnız değiştirmek istediğinizi yazın (boş bıraktığınız şifre ve anahtar değişmez).

10. Fabrika ayarlarına döndürme

1. Köprünün fişini çekin; **BOOT** tuşunu basılı tutarak takın ve **10 saniye** basılı tutun.
2. Tüm ayarlar ve iPhone eşleşmesi silinir.
3. iPhone'da Ev uygulamasından da köprüyü kaldırın (Ev ayarları → köprü → **Köprüyü Sil**).

> ⚠ Fabrika sıfırlamasından sonra Ev uygulamasındaki oda yerleşimi ve otomasyonlar yeniden kurulur.

---

11. Yazılım güncelleme

Köprü güncellemeleri internet üzerinden gelir: AriHom'da köprünün cihaz sayfasında ya da Cihaz Sağlığı sayfasında **Güncelle** görünür. iPhone eşleşmesi korunur.

12. Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI?
Kurulum ağı görünmüyor	Cihaz kurulum modunda değil. Köprünün fişini çekin, **BOOT** tuşunu basılı tutarak takın, 3 saniye sonra bırakın.
Cihaz ev Wi-Fi'ına bağlanmıyor	Wi-Fi şifresini kontrol edin; ağın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cihazı modeme yaklaştırıp kurulumu tekrarlayın.
Uygulamada "Çevrimdışı" görünüyor	Elektriğini ve modemi kontrol edin. Wi-Fi şifreniz değiştiyse kurulum sayfasından yeni şifreyi girin.
Komutlar geç ulaşıyor / ara ara kopuyor	Sinyal zayıf olabilir: Cihaz Sağlığı sayfasında sinyal gücüne bakın; cihazı modeme yaklaştırın ya da Wi-Fi genişletici kullanın.
Ev uygulaması "Yanıt yok" diyor	iPhone'un ev Wi-Fi'ında olduğundan emin olun (evde HomePod mini ya da Apple TV yoksa dışarıdan çalışmaz). Köprünün ilk ışığı kırmızı çakıyorsa internet bağlantısını kontrol edin.
Yeni eklediğim cihaz Ev uygulamasında yok	Köprü birkaç saniye içinde yeniden başlayıp listeyi alır. Apple Ev & Siri sayfasında cihazın gizlenmediğini kontrol edin.
Sıcaklık olduğundan yüksek görünüyor	Sensörü köprüden biraz uzağa alın ya da sayfadaki sensör düzeltmesini kullanın.
Köprü sık sık kopuyor	Köprüyü modeme yaklaştırın; kabloların ve metal yüzeylerin köprünün uç kısmına değmediğinden emin olun.

13. Destek

Cihazınızın durumunu uygulamadaki **Cihaz Sağlığı** sayfasından izleyebilirsiniz: bağlantı kopmaları, sinyal gücü ve yapılması gerekenler orada yazar.

Çözemediğiniz bir sorunda **home.arihom.com** üzerinden bize ulaşın; cihaz kimliğinizi (QR etiketindeki kod) hazır bulundurun.